



CONVERTISSEUR D'OXYDE

FORMAT DE VENTE

5 L, 1 L

DESCRIPTION

Polymère formulé pour passiver et neutraliser les traces de rouille sur les métaux ferreux. Il transforme la rouille en une couche protectrice du fer sans qu'il soit nécessaire de l'éliminer. Il neutralise le processus de corrosion. Il réagit rapidement avec l'oxyde de fer, produisant un revêtement sur le fer oxydé et le transformant en un complexe métallo-organique.

DOMAINE D'APPLICATION

Extérieur et Intérieur. Convient aux surfaces en fer. C'est un excellent promoteur d'adhérence sur les surfaces ayant commencé à se corroder. Toujours appliquer sur la rouille ; en cas de retouches ou d'application sur une ancienne peinture, il faudra nettoyer le produit qui n'est pas en contact direct avec la rouille avant de repeindre. Ne pas laisser en couche unique.

PROPRIÉTÉS

- Passivateur de rouille
- Neutralisant de corrosion
- Agent d'adhérence

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Liquide	
Couleur	Ton brun clair	
Densité	1,00 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1
EXTRAITS SEC EN VOLUME	15 ± 1 %	ISO 23811
Rendement	20 m²/L (selon le type et l'état du support)	
Sec au toucher / Séchage complet	3 à 4 heures / 6 heures	

PROCÉDURE D'APPLICATION

Application

Le CONVERTISSEUR D'OXYDE peut être appliqué au pinceau, au rouleau, au pistolet aérogaphique ou par immersion. Bien agiter avant utilisation. La température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à 5 °C ni supérieures à 35 °C. Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite donc aucune dilution. Les outils utilisés doivent être lavés à l'eau immédiatement après utilisation. Évitez toute contamination par des diluants organiques ou d'autres produits. Un dépôt peut se former au fond du récipient, ce qui n'a aucune incidence sur les caractéristiques du produit. Appliquez le produit sur des surfaces propres et sèches. Éliminez toute trace d'huile ou de graisse avant de brosser. Éliminez les résidus de rouille, de galvanisation ou de peinture à l'aide d'une brosse métallique, d'un disque abrasif ou de papier de verre avant de peindre. Vérifiez avant de peindre que la surface est bien sèche. Appliquez une, deux ou trois couches, selon le degré d'oxydation, en respectant des intervalles d'environ 3 heures. Utilisez de préférence une brosse à poils rigides pour faciliter la pénétration dans la rouille. Évitez que le produit ne coule sur la surface. Appliquez toujours sur la rouille ; en cas de retouches ou d'application sur une ancienne peinture, vous devrez essuyer l'excès de produit sur la peinture à l'aide d'un chiffon humide tant que le produit est encore humide. Une fois les couches nécessaires du CONVERTISSEUR D'OXYDE appliquées, attendez 6 heures avant d'appliquer le produit de finition. Recouvrable avec des produits à 1 et 2 composants. Il doit être recouvert pour empêcher la progression de la corrosion.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité

Pour toute information relative aux questions de sécurité concernant l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination des résidus de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante, qui contient les données physiques, respectueuses de l'environnement, toxicologiques et autres informations relatives à ce sujet.
RÉSIDU : NON DANGEREUX. LER : 080112

Stockage

La durée de conservation du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Le stockage doit s'effectuer dans un endroit frais et sec, dans les emballages d'origine, bien fermés et en bon état, à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3209 90 00

Remarque

Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies de bonne foi, à base d'essais en laboratoire et d'une expérience pratique dans des conditions normales. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à son application spécifique et de demander la fiche de données de sécurité auprès de son distributeur.